

ANEXO 2: TAREAS DE MANTENIMIENTO

A continuación, se enumeran las tareas de mantenimiento que tendrá que realizar el adjudicatario de cada uno de los lotes. Algunas tareas se realizarán solo en caso de que existan estos equipos en los Centros donde se realice el mantenimiento. Asimismo, cabe mencionar que esta lista contiene unas tareas que se tienen que realizar con carácter mínimo, por lo que cualquier otra tarea que no esté incluida en las siguientes tablas y que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, se deberán de realizar sin coste alguno.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CUADROS ELÉCTRICOS DISTRIBUCIÓN Y MANDO
TAREAS A REALIZAR
Verificar el estado de los fusibles y de los pilotos de señalización y alarma.
Verificar la tensión de alimentación.
Verificar el funcionamiento de los contadores.
Verificar el funcionamiento correcto de los automatismos de protección.
Contrastar y ajustar los aparatos de medida.
Verificar y reajustar las conexiones eléctricas en las regletas de los contadores.
Inspeccionar el cableado interior.
Limpieza general del cuadro.
Verificar y ajustar los relés térmicos y probar los fusibles.
Verificar visualmente los elementos del cuadro.
Inspeccionar el estado correcto de la pintura.
Verificar la tensión de alimentación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – LGA
TAREAS A REALIZAR
Inspeccionar visualmente y proteger los tubos de canalización y sus anclajes.
Verificar el estado de los conductores.
Comprobar la potencia instalada en el edificio, con carga llena, y la previsión de cargas realizada inicialmente en el proyecto.
Verificar la caída de tensión.
Inspeccionar el estado de aislamiento de los conductores.
Comprobar que no haya otros tipos de instalaciones en las mismas canalizaciones.
Verificar el estado, los precintos y la accesibilidad de los registros.
Verificar la utilización correcta de los colores.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CGP/CPM
TAREAS A REALIZAR
Limpiar.
Reajustar las conexiones, comprobar par de apriete.
Verificar la estanqueidad.
Verificar el funcionamiento correcto del puño de la puerta.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – DERIVACIÓN INDIVIDUAL
TAREAS A REALIZAR
Inspeccionar visualmente los tubos de canalización y sus anclajes y elementos de protección.
Verificar el estado de los conductores.

Inspeccionar el estado de aislamiento de los conductores.
Comprobar que no haya otros tipos de instalaciones en las mismas canalizaciones.
Verificar el estado del precinto y la accesibilidad de los registros.
Verificar el funcionamiento correcto de las placas cortafuegos, si las hay.
Verificar la utilización correcta de los colores.
Revisar los extremos de las conexiones terminales.
Verificar el estado correcto de los interruptores diferenciales y de su sensibilidad.
Verificar el estado correcto y el calibrado de los PIA.
Comprobar que no haya aparatos eléctricos en los volúmenes de protección.
Inspeccionar la continuidad del conductor de la protección.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CIRCUITOS INTERIORES
TAREAS A REALIZAR
Inspeccionar visualmente los tubos de protección y sus anclajes y elementos de protección.
Verificar el estado de los conductores.
Inspeccionar el estado de aislamiento de los conductores.
Comprobar que no haya otros tipos de instalaciones en las mismas canalizaciones.
Verificar el funcionamiento correcto de las placas cortafuegos, si las hay.
Verificar la utilización correcta de los colores.
Revisar los extremos de las conexiones terminales.
Verificar el estado correcto de los interruptores diferenciales y de su sensibilidad.
Verificar el estado correcto y el calibrado de los PIA.
Comprobar que no haya aparatos eléctricos en los volúmenes de protección.
Inspeccionar la continuidad del conductor de la protección.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – ALUMBRADO FLUORESCIENCIA
TAREAS A REALIZAR
Limpiar el chasis del tubo y del difusor, si lo hay.
Inspeccionar el estado de las fijaciones.
Inspeccionar el estado de las reactancias.
Verificar el funcionamiento.
Reponer el cebador, si hace falta.
Verificar el estado de las conexiones.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – ALUMBRADO INCANDESCENCIA/HALÓGENA
TAREAS A REALIZAR
Limpiar el chasis del tubo y la lámpara.
Inspeccionar el estado de las fijaciones.
Comprobar el funcionamiento.
Verificar el estado de las conexiones.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – ALUMBRADO EMERGENCIA
TAREAS A REALIZAR
Limpiar el chasis del tubo y la lámpara.
Inspeccionar el estado de las fijaciones.
Comprobar el funcionamiento.

Verificar el estado de las conexiones.
--

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – TOMAS DE TIERRA
TAREAS A REALIZAR
Medición de resistencias de tomas de tierra y neutros.
Revisión de conexiones.
Medida de tensiones de paso y contacto.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CUADROS DE BAJA TENSIÓN
TAREAS A REALIZAR
Medición de resistencias de tomas de tierra y neutros.
Comprobación de batería de condensadores.
Comprobación de estado de fusibles.
Comprobación de disyuntores y elementos de protección
Medida de tensiones.
Medida de intensidades.
Medida de factor de potencia.
Comprobación de estado general y limpieza.
Análisis visual de derivaciones individuales.
Análisis visual de interruptores automáticos generales.
Análisis visual de cuadros generales de distribución y secundarios.
Análisis visual de líneas secundarias.
Análisis visual de canalizaciones eléctricas.
Análisis visual de alumbrados especiales.
Medición y comprobación de la protección diferencias.
Medición de la tensión de contacto en todas las tomas de corriente.
Medición de la resistencia de puesta a tierra.
Medición y alumbrado de emergencia (lm/m2).
Medición de alumbrado de señalización (lux en eje de pasillos).
Medición y análisis de los interruptores magnetotérmicos.
Análisis visuales de líneas distribuidoras.
Análisis visual de cuadros secundarios.
Análisis visual de interruptores omnipolares.
Comprobar conmutación de línea a grupo.
Rev. De contactares y maniobra de conmutación.
Comprobar selectividad de las protecciones.
Comprobar conmutación de línea de socorro.
Comprobar funcionamiento de regulador de control de conmutación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – PARARRAYOS
TAREAS A REALIZAR
Cualquier extensión o modificación de la estructuras protegida necesita o no la instalación de disposiciones complementarias de prole.
La continuidad eléctrica de los conductores sea buena.
La fijación de los diferentes componentes y las protecciones mecánicas estén en buen estado.
Comprobación de disyuntores y elementos de protección.
Ninguna parte esté afectada por la corrosión.

Las distancias de seguridad sean respetadas y las uniones equipotenciales sean suficientes y estén en buen estado.
La continuidad eléctrica de los conductores no visibles.
Las resistencia de las tomas de tierra (análisis de toda la evolución).
Asegurar que el PDC este al menos 2 metros por encima de cualquier elementos de la zona a proteger.
Naturaleza y sección de los materiales utilizados para los conductores de bajada.
Fijación mecánica de los diferentes elementos de la instalación.
Respetar las distancias de seguridad y/o la presencia de uniones equipotenciales.
Resistencia de las tomas de tierra.
Interconexión de las tomas de tierra.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – COMPENSACIÓN ENERGIA REACTIVA
TAREAS A REALIZAR
Comprobación parámetros regulador automático.
Comprobación factor potencia real.
Comprobación estado condensadores.
Comprobación contactares.
Comprobación del cableado y conexiones.
Comprobación consumo energía reactiva.
Medida aislamientos entre fases y a tierra.
Estado de la canalización.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
TAREAS A REALIZAR
Comprobaciones de conexiones, bornas, contactos.
Comprobaciones del cableado.
Verificación de transformadores y bobinas.
Ajuste de la tensión de la batería.
Limitación de la corriente de la batería.
Comprobación de perforaciones en los elementos de la batería.
Tensión remanente en cada uno de los elementos de la batería.
Verificación de la desconexión y conexión automática del rectificador.
Control de los condensadores de continua.
Verificación del funcionamiento de los ventiladores.
Comprobación de carga y descarga de la batería.
Comprobación de la autonomía de la batería.
Reglaje de la tensión de salida del convertidor.
Control de la frecuencia de salida del convertidor.
Comprobación de sincronización con la red.
Control de la intensidad de salida del convertidor y control de los condensadores de filtraje de Salida.
Comprobación del funcionamiento del by-pass manual.
Revisión de parámetros y alarmas del sistema.
Comprobación de la tensión de entrada al SAI.
Comprobación de la tensión de salida del rectificador.
Comprobación de la tensión de salida del sistema.
Ensayo de la intensidad en cada fase.

Ensayo del monitor y del telemonitor.
Control de temperatura ambiente del local.
Control de temperatura equipo.
Limpieza de los equipos.
Limpieza del local.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – MOTORES ELÉCTRICOS
TAREAS A REALIZAR
Comprobar mediante el accionamiento a mano que el motor gira suavemente.
Revisar el estado de apriete de los pernos de conexión eléctrica y la puesta a tierra.
Observar el grado de calentamiento por si fuera anormal.
Comprobar el estado del ventilador.
Observar vibraciones anormales y revisar puntos de anclaje.
Comprobar el consumo por cada una de las fases.
Comprobar el número de revoluciones.
Comprobar el acoplamiento y su alineación.
Comprobar térmicos y diferenciales.
Engrase de rodamientos y comprobar su desgaste.
Comprobación de holguras anormales.
Comprobación de funcionamiento eléctrico.
Revisión del estado de pintura.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – REDES Y MECANISMOS
TAREAS A REALIZAR
Revisar tomas de tierra.
Comprobar que no se producen calentamientos anormales.
Revisar empalmes y conexiones de líneas.
Comprobar y reapretar conexiones de enchufes y bornas.
Revisión de cajas de registro y estanqueidad de las mismas.
Revisar aislamientos.
Conservación y regado de pozos de toma de tierra.
Limpieza general de líneas y mecanismos.
Medición y anotación de la resistencia de tomas de tierra.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CONTACTOS, RELES Y FUSIBLES
TAREAS A REALIZAR
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Revisar el estado de aislamientos.
Revisar los accionamientos mecánicos y comprobar las escalas de tiempo.
Comprobar el apriete de las conexiones y bornas.
Observar vibraciones y zumbidos.
Comprobar que no existe chispa excesiva en los contactos.
Revisar temperatura en zonas de contacto de fusibles.
Comprobar el calibrado y limpiar la caja de fusibles.
Comprobación y limpieza de las bobinas.
Revisar y engrasar mecanismos observando que se mueven libremente.
Comprobar tensiones y desconexión o caída.

Revisión y sustitución de contactos si fuera necesario.
Comprobar consumos reales y comparar con el calibrado de los fusibles.
Engrasar contactos con vaselina neutra.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
TAREAS A REALIZAR
Comprobación de las mediciones de tierra.
Comprobación de niveles líquidos y de pérdidas.
Comprobación del posible defectuoso funcionamiento de aparamenta.
Comprobación de niveles de los disyuntores.
Comprobación de la correcta instalación de fusibles.
Comprobación y reparación de calentamiento excesivo.
Comprobación y reparación de conexiones flojas.
Comprobación de humedades.
Comprobación de los elementos de cierre.
Comprobación de los letreros indicadores obligatorios.
Comprobación y reparación de protecciones rotas.
Comprobación de ventilación de locales.
Comprobación de la banqueta aislante.
Comprobación de la carga de los extintores.
Comprobación con cámara termografía CT y cuadro general
Limpieza del CT.
Certificado, informe termográfico del CT y del cuadro general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO – OTRAS TAREAS DE MANTENIMIENTO
TAREAS A REALIZAR
Rotulación de los cuadros eléctricos
Actualización de los esquemas unifilares

SOLO EN HOSPITALES DE DIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO – QUIROFANOS
TAREAS A REALIZAR
Pruebas de disparo y selectividad.
Resistencia en el umbral de alarma (KOh).
Tensión de trabajo del dispositivo de televigilancia (VDC).
Corriente de trabajo del dispositivo de vigilancia (uADC).
Medida de la corriente de fuga de disparo.
Fugas de corriente alterna (uA) instalación y transformación.
Control de la resistencia de las conexiones flexibles y rígidas de las tomas de tierra de los aparatos electromedicos.
Suministro complementario (batería) Tensión-horas y estado en que se encuentra.
Nivel de aislamiento (600 VDC(MOh).
Conductividad del suelo (KHo).
Rigidez dieléctrica (2000 VAC) Primario secundario e instalación.
Medida resistencia tierra general.
Control de la continuidad de los conductores activos.
Resistencia de los conductores de protección (MOh).
Resistencia de los conductores de equipotencial y control de los mismos (MOh y mV).

TAREAS ADICIONALES – MANTENIMIENTO PREVENTIVO
QUIROFANOS O SALAS DE INTERVENCION
CRITERIO DE VALORACION – 3. VISITAS SEMANALES
Estado de las tomas de corriente.
Estado del elemento de iluminación de la lámpara.
Revisión de las protecciones magneto térmicas.
Continuidad de la tierra en la mesa del quirófano.
Revisión del dispositivo de vigilancia y monitor.
Revisión de las protecciones diferenciales.